

UC300 Analóg kimenet értékének beállítása G kódból

Mach3

Alapesetben a kettős analóg kimenethez az **1015**-ös UserDRO van rendelve, de ez módosítható.

A példában szereplő makró (M302) ezt a beállítást feltételezi.

A paraméterként átadható érték **0 (nulla) és 65535** közötti egész szám. Az analóg kimeneten ennek arányában 0 V-10 V feszültség jelenik meg.

Pl.: **M302 P32767** kód esetén **5 Volt**.

Használat: **M302 Pxxxx**

Ez a kódban bárhol előfordulhat, ahol a P cím egyébként nincs jelen.

A makró tartalma:

```
SetUserDRO(1015,Param1( ))
```

2015.03.06.

Béni